

## Modulo de voz V-100



- 4 entradas de alarma programables (normalmente abierto, normalmente cerrado)
  - 4 mensajes de voz asociados a cada una de las alarmas de hasta 10 segundos de duración cada uno.
  - Se pueden programar 6 números de teléfono. Cada alarma podrá tener asociado cualquiera de estos números de teléfono al gusto del usuario. Por ejemplo, a la alarma 1 se le asignan los teléfonos 2, 3 y 5, a la alarma 2 los teléfonos 1, 3, 4 y 6, a la alarma 3 los 6 teléfonos y a la 4 sólo el 5.
  - El equipo marcará automáticamente por tonos DTMF los teléfonos asociados a la alarma en el momento que se produzca su activación, repitiendo durante 40 segundos el mensaje de voz de dicha alarma.
- Marcará el número, reproducirá el mensaje durante 40 segundos, colgará, marcará el siguiente número, volverá a reproducir el mensaje,... Así con todos los teléfonos que estén asignados a la alarma.
- Podremos visualizar los teléfonos programados, la configuración de las alarmas, escuchar los mensajes grabados siempre que lo deseemos. También podremos borrar toda la configuración del equipo para programarlo de nuevo.
  - La configuración del equipo se guarda en memoria EEPROM, por lo que se conserva aunque se apague el equipo.
  - Medidas: 154 x 116 x 46 mm.



detalle de la placa